

## FUBA MEDIALINE

### TECHNICAL SPECIFICATIONS FUBA EQUALIZERS

PLUG-IN EQUALIZERS SEZ 8xx - transmission parameters

typ	MHz/dB	MHz/dB	MHz/dB	MHz/dB	MHz/dB	MHz/dB	MHz/dB
SEZ 8xx	47	85	240	395	550	705	860
801	-5	-4,6	-3,8	-3,1	-2,3	-1,6	-1
803	-14	-13,6	-12,8	-12,1	-11,3	-10,6	-10
804	-23,5	-23,1	-22,3	-21,6	-20,8	-20,1	-19,5
810	-21,5	-20,5	-18,6	-16,7	-14,8	-12,9	-11,5
813	-11,3	-10,3	-8,4	-6,5	-4,6	-2,7	-1,3
816	-20,5	-18,8	-15,8	-12,8	-9,8	-6,7	-4,5
820	-17,3	-15,6	-12,6	-9,6	-6,6	-3,5	-1,3
822	-23	-20,7	-16,5	-12,3	-8,0	-3,8	-0,7

